

РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-100A 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Время переключения I-II или II-I, сек	0,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	406x261x135
Класс защиты	IP20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	4
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	9
Масса, кг	3,4
Номинальная коммутационная способность	10I _{ном.}
Номинальная отключающая способность	8I _{ном.}
Номинальное импульсное напряжение U _{imp} , кВ	10
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	750
Номинальное рабочее напряжение управления V _s , В	220
Номинальный предел мощности КЗ, кА	10
Номинальный ток (А)	100
Ток термической стойкости I _{th} , А	100
Вес брутто (кг)	4

Артикул: 019923

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 100A SHIQ5100A с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5100A используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 35кВт - 50кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - в загородных домах и небольших предприятиях.