

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 10000ЕНЗА С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



**С БЛОКОМ АВР**



Артикул: 033533  
 Гарантия: 12 мес.

### Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	TSS SGG 10000ЕНЗА
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12,5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13,75
Номинальный ток (А)	18
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	2V78F-2
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2 / SGG 10000(..)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	17,7/24
Объем топливного бака (л)	27,5
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1,4
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4,9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,6
Комплектация	Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса, блок АВР
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Степень защиты	IP23
Уровень шума (дВ/7м)	80
Установленный аккумулятор Аh/V	36/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	815x670x650
Масса, кг	197
Вес брутто (кг)	198
Гарантия, срок (мес)	12