

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EH3LA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Артикул: 033535  
 Гарантия: 12 мес.

### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 12000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	13
Мощность максимальная, кВА	16.2
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	22.8
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC2V80FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	18/24.5
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт. ручки и колёса, блок AVR
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя (л)	0,764
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W40
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	Да
Масса, кг	210
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR