

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 12000EH3LA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Артикул: 033535
 Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 12000EH3LA
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	13
Мощность максимальная, кВА	16.2
Номинальный ток (А)	22.8
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC2V80FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	18/24.5
Объем топливного бака (л)	40
Тактность двигателя	4
Рабочий объем двигателя (л)	0,764
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт. ручки и колёса, блок AVR
Исполнение	Открытое
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W40
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дБ/7м)	82
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	Да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Масса, кг	210
Вес брутто (кг)	211
Гарантия, срок (мес)	12