

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 18000EH3LA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Артикул: 033536

Гарантия: 12 мес.

### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 18000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	17
Мощность номинальная, кВА	21.3
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	32.3
Объем топливного бака (л)	40
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (B type, конус 10A)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	24/32,6
Комплектация	блок AVR
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	243
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR