

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 18000EH3LA C AVR

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



С БЛОКОМ AVR



Артикул: 033536
 Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Серия	SGG
Модель	TSS SGG 18000EH3LA
Мощность номинальная, кВт	17
Мощность номинальная, кВА	21.3
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22.5
Номинальный ток (А)	32.3
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (Вал: конус Type D)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	24/32,6
Объем топливного бака (л)	40
Тактность двигателя	4
Тип запуска	электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	2.3
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0.8
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Комплектация	блок AVR
Исполнение	Открытое
Автозапуск (AVR)	разъем для подключения AVR
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (дВ/7м)	82
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	2
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	да
Глушитель	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1080x710x880
Масса, кг	243
Вес брутто (кг)	244
Гарантия, срок (мес)	12